## Konfiguracja połączenia internetowego PPPoE Windows Vista

System Windows Vista posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające nazwy użytkownika i hasła Konfiguracja połączenie jest bardzo prosta (proszę zastosować się do poniższych kroków)

1. Klikamy na przycisk Start wybieramy Panel Sterowania.

2. Otworzy się okno Panelu Sterowania, w oknie tym wybieramy "Sieć i Internet".

Rys.1



4. Kolejny krok to kliknięcie 'Centrum sieci i udostępniania' . Rys.2

	<ul> <li>Centrum sieci i udostępniania</li> </ul>	✓ ₩yszukaj	
Zadania Wyświetl komputery	Centrum sieci i udostępn	iania	( ))), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )
i urządzenia Połącz z siecią			wyswieti perną mapę
Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi	USER-PC	Sieć niezidentyfikowana	Internet
Skonfiguruj połączenie lub sieć	> (Ten komputer)		
Zarządzaj połączeniami sieciowymi	Sieć niezidentyfikowana (	Sieć publiczna)	Dostosuj
Diagnozuj i napraw	Dostęp	Tylko lokalne	
	Połączenie	Połączenie lokalne	Wyświetł stan
	3 Udostępnianie i odnajdowa	anie	
	Odnajdowanie sieci	● Wył.	$\overline{\mathbf{v}}$
	Udostennianie nlików	● Wvł.	$\overline{\mathbf{v}}$
	odostępinanie pintow	2	
	Udostępnianie folderu publicznego	● Wył.	$\odot$
	Udostępnianie folderu publicznego Udostępnianie drukarki	<ul> <li>Wył.</li> <li>Wył. (brak zainstalowanych drukarek)</li> </ul>	<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>
Zobacz też	Udostępnianie folderu publicznego Udostępnianie drukarki Udostępnianie chronione hasłer	<ul> <li>Wył.</li> <li>Wył. (brak zainstalowanych drukarek)</li> <li>Wł.</li> </ul>	<ul> <li></li> <li></li></ul>

5. Następnie z menu po lewej stronie, klikamy "Skonfiguruj połączenie lub sieć".

6. Gdy pojawi się monit o wybór opcji połączenia, wybieramy opcję pierwszą, 'Połącz z Internetem'.

rys.3



8. Następnie wybieramy 'Połączenie szerokopasmowe PPPoE'.

## rys.4



9. W kolejnym kroku uzupełniamy nazwę użytkownika, hasło, oraz nadajemy nazwę połączenia np. "Introlan"

czenia	
ego komputera na używanie	e tego
a	ączenia tego komputera na używanie

10. Po kliknięciu 'Połącz' w poprzednim monicie, następuje proces łączenia



Połączenie jest ustanowione, można korzystać z internetu.

Aby w pełni skonfigurować połączenie przechodzimy do "Panel sterowania" -> "Sieć i Internet" -> "Centrum sieci i udostępniania".

🚱 🔵 🗢 🙀 « Sieć i Internet 🕨	Centrum sieci i udostępniania	✓ <sup>4</sup> → Wyszukaj	
<b>Zadania</b> Wyświetl komputery i urządzenia	Centrum sieci i udostępn	iania	Ø Wyświetl pełną mapę
Połącz z siecią Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi Skonfiguruj połączenie lub sieć	USER-PC (Ten komputer)	Sieć niezidentyfikowana	= Internet
Zarządzaj połączeniami sieciowymi	💐 Sieć niezidentyfikowana (S	Sieć publiczna)	Dostosuj
Diagnozuj i napraw	Dostęp Połączenie	Tylko lokalne Połączenie lokalne	Wyświetl stan
	3 Udostępnianie i odnajdowa	anie	
11 1	Odnajdowanie sieci Udostępnianie plików	© Wył. © Wył.	() ()
	Udostępnianie folderu publicznego	● Wył.	$\odot$
Tobace ter	Udostępnianie drukarki	<ul> <li>Wył. (brak zainstalowanych drukarek)</li> </ul>	$\odot$
Opcje internetowe	Udostępnianie multimediów	© Wył.	<ul> <li>Image: Second sec</li></ul>
Zapora systemu Windows	Pokaż wszystkie pliki i foldery, k	tóre obecnie udostępniam	

Klikamy na "Zarządzaj połączeniami sieciowymi" oraz prawym przyciskiem myszy na ikonie z naszym połączeniem "IntroLan".

azwa	Stan	Nazwa urządzenia	Łączność	Kategoria sieci	Właściciel	Тур	Numer telefonu lub adre
ieć LAN	lub szybki Inte	rnet (3)					
	Połączenie lok	alne 🕅	Połączenie lo	kalne 2	Połącz	enie sieci	
Self.	Siec niezidenty Karta sieciowa	fikowana 🛛 💦 🦓	F Bluetooth Pe	vy odłączony rsonal Area Net 🦠	Brak p	ołaczenia	
erokon	(1)						
erokop	a <del>smowy (1)</del>						
	IntroLan						

Następnie klikamy na Właściwości by ustawić parametry połączenia PPPoE. Przechodzimy do zakładki Opcje i ustawiamy:

	Wyświetl Monituj o Dołącz d	wskaźnik postępu nazwę użytkownik omenę logowania s	w trakci :a, hasłc systemu	e łączenia o, certyfikat itp. Windows		
Opcj	e ponowi	nego wybierania nu	Imeru			
Prób	y ponow	nego wybrania nur	neru:		0	
Czas pomiędzy kolejnymi próbami ponownego wybrania numeru:				vnego	1 sekunda	•
Czas bezczynności przed rozłączeniem:				:	Nigdy	•
Próg	) bezczyr	nności:				*
V	Wybierz r	numer ponownie po	przerwa	aniu połączenia		
_						

Próby ponownego wybierania numeru wpisujemy 0. Dzięki tej opcji, w przypadku rozłączenia Pppoe będzie w nieskończoność próbowało się ponownie połączyć z Internetem.

Czas pomiędzy kolejnymi próbami ponownego wybierania numeru ustawiamy 1 sekunda. W przypadku gdyby nastąpiło rozłączenie PPPoE, wówczas po 1 sekundzie połączy się na nowo. Czas bezczynności przed rozłączeniem, ustawiamy Nigdy. Ta opcja służy do automatycznego rozłączenia jeśli nie używamy Internetu. Jeżeli ustawimy w tej opcji jakiś czas (np. 1 minuta), to połączenie rozłączy się automatycznie po 1 minucie (jeśli nie

będziemy korzystać z Internetu).

Zaznaczamy opcje Wybierz numer ponownie po przerwaniu połączenia. Klikamy na przycisk OK. Aby ustawić to połączenie jako domyślne do Internetu (by nie trzeba było ręcznie uruchamiać połączenia PPPoE).

W tym celu przechodzimy do "Panelu sterowania" następnie klikamy 2 razy na ikonie "Sieć i Internet" i "Opcje internetowe".

Ogoine	Zabe	zpieczenia	Pryw	atność	Zawartość
Połączen	iia	Program	ıy	Z	aawansowane
Aby inte	skonfigur rnetowe, ołączenia	rować połączen kliknij przycisk l telefonicznego	ie Jstawienia i wirtualne	a.	Ustawienia ywatnej
🎒 IntroLa	an (domyś	lne)			Dodaj
					Dodaj sieć VPN
					Usuń
Nybierz prz skonfiaurow	ycisk Usta ać serwer	wienia, jeśli mu proxy dla poła	sisz czenia,		Ustawienia
Nigdy ni Wybierz Zawsze	e wybiera za każdy wybieraj i	j połączenia m razem, kiedy połaczenie dom	nie ma po všlne	łączenia	sieciowego
Bieżące dor	nyślne:	IntroLan	,	l	Jstaw domyślne
lstawienia s	ieci lokaln	ej (LAN)		26	
Ustawienia połączeń te połączeń w powyżej.	sieci LAN Iefoniczny ybierz prz	nie są stosowar ych. Dla tego ty ycisk Ustawieni	ne dla ipu a	Usta	wienia sieci LAN

Otworzy się okno, wybieramy zakładkę Połączenia, w okienku Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej zaznaczamy połączenie "IntroLan" i poniżej opcje Zawsze wybieraj połączenie domyślne, klikamy na Zastosuj i następnie OK.

Połączenie zostało całkowicie skonfigurowane.